

BG50D0NJ—体机产品规格书 Rev. 1.0

阿里云行业与解决方案三部-消费智能终端-云投屏 Cloud Display BG50D0NJ 2023年4月



本文提供有关阿里云云投屏的信息,针对本文中相关产品说明,阿里云计算有限公司可能随时对产品规格和产品描述等做出修改,恕不另行通知。

本产品可能包含某些缺陷或错误,一经发现将收入勘误表,并因此可能导致产品和已出版的规格有所差异。如客户索取,我们可提供最新的勘误表。本文为提供正确的信息为出发点,但是阿里云计算有限公司对于本文的使用结果,或者因为使用本文而导致的权益受损,概不负责。

本文所有的内容不得通过任何途径以任何形式进行复制、翻印、翻译或者传播。 阿里云计算有限公司保留所有权利。

技术支持

技术支持范围

- 1. 本公司产品的软、硬件资源提供情况咨询;
- 2. 本公司产品的软、硬件手册使用过程中遇到的问题;
- 3. 本公司产品的故障判断及售后维修服务。





版本号	说明	时间
V1.0	初始版本	20230423

目录

技才	、支持 .		2
1技	术支持范围		2
免责	青明		2
—`	整机简介		4
Ξ、	规格参数		5
2.1	整机参数		5
2.2	接口参数		5
2.3	软件系统		6
2.4	电气特性		6
三、	接口说明与	5功能描述	7
л	外形尺寸		9
五、	安装设备		10
六、	激活引导		13
七、	订购信息		14







产品特点

BG50N0NJ是阿里云云投屏推出的一款针对门店广告投放场景的一体机,拥有如下特性:

- 16:9宽屏1920x1080。
- 三等边超窄边框,高对比度,高光亮度。
- 最大1080P视频播放。
- 400nit亮度 , 清晰可见。
- 支持HDMI-IN输入。

BG50N0NJ工作环境特性:

- 7*24小时不间断工作。
- 工作温度范围:0~40℃
- 保存温度范围: 20~75℃

安装尺寸:

- 整机尺寸: 1121.6mm*646.6mm*62.5mm
- 包装尺寸: 1198mmx130mmx720mm





2.1 整机参数

Model	BG50D0NJ
CPU	T972 Quad-Core A55 1.9GHz
GPU	Mali-G31 MP2
Memory	DDR4 2GB
EMMC	16GB
分辨率	标准1080P

2.2 接口参数

HDMI-IN	HDMI2.0*1
RTC	软件校准
USB	USB2.0*2
ЕТН	RJ45*1
ВТ	/
LED	电源指示灯
WIFI	支持2.4G/5G双模
Ethernet	Ethernet (RJ45) 100M
POWER	甩鞭式电源线



2.3 软件系统

操作系统 Android 9.0

2.4 电气特性

	参数	型号		
	工作电压	输入100-240V AC,50/60Hz		
	功率	105W		
	电源保护	具备反接保护,过压保护,过流保护		
电气	工作温度	-0~45°C		
	存储温度	-20~75°C		
	环境湿度	5-85%RH(无凝结)		
	认证	CQC		
	散热系统	整机散热设计		
机械特性	重量	9KG		
	整机尺寸	1121.6mm*646.6mm*62.5mm		





编号	功能	数量	备注
1	电源指示灯	1	电源指示灯
2	红外接收器	1	红外接收器
3	RJ45	1	网络接口
4	HDMI	1	
5	USB	2	USB输入口
6	WIFI	0	内置WIFI天线
7			
8			
9			
/			



正面



侧面



遥空器按键说明

编号	功能	数量	备注
1	电源	1	待机,开机按键
2	信源	1	选择信号源
3	方向键	4	上下左右
4	确认键	1	确认操作
5	设置	1	设置按键
6	音量	2	音量调节
7	静音	1	静音
8	搜索	1	搜索信号
9	菜单	1	进入菜单
10	返回	1	返回按钮
11	频道	2	频道上下

遥空器控制命令

编号	功能	备注	
1	开关机	单击按键1	
2	音量+	单击按键6上	
3	<u> </u>	单击按键6下	
4	静音/恢复	单击按键7	
5	光标移动	单击按键3上下左右	
6	确认选项	单击按键4	
7	进入首页	单击按键11	
8	进入二维 码页面	单击按键9	
9	进入设置	二维码页面中按按键9上	
10	进入测速	二维码页面中按按键9上 下左右上下左右	





四、外形尺寸

设备安装尺寸参考图示,安装方式参考:

• 背面安装,安装尺寸见图;









本产品可吊挂安装/壁挂安装。





② 将电源线插入屏幕。

③ 将网络插入屏幕。如选用WIFI,则省略。



常见硬件故障

序号	检查内容	检查方法
1	电源灯熄灭	检查电源线是否松动
2	屏幕显示无信号	检查HDMI线缆是否松动或损坏
3	遥控器无反应	对准正面指示灯处重新尝试
4	蓝屏 , 花屏 , 绿屏 , 黑屏	400电话联系售后处理

常见软件故障

序号	检查内容	检查方法
1	一直显示开机/关机。不进入播放页面。	重启
2	屏幕中间显示有弹出错误窗口	重启
3	未进入阿里云云投屏应用	重启





1 首次开机,进入默认设置页面,设置语言和地区,默认中国区与中文。

		语言设置			地区设置	
•		简体中文	•	•	中国大陆 新加坡 日本	▶
		矣【右键;进入下一步 ▶			按"右锁」进入下一步 ▶	
1	设置需要的词	昏言。仅能选中一种语言。		2	设置需要的地区。仅能选中	中一个地区。

如首次开机,未连接固定网络或4G/5G网络,将进入无线网络设置界面。如已连接固定或4G/5G网络,将直接进入网络测速页面。



3 已完成设备本身激活流程,以下将进入扫码绑定流程,具体参见扫码绑定操作指南。



2



类别	主板方案	存储	屏幕尺寸
BG50D0NJ	7972主板方案	2G+16G	50寸

